

Uživatelský manuál

Nabíječka Li-Ion/Li Polymer akumulátorů STC-8150LC

36V/4A - Bosch

Vlastnosti:

1. Ochrana proti zkratu: při zkratu se nabíječka automaticky odpojí
2. Ochrana proti přetížení
3. Ochrana proti přepólování: při opačném zapojení pólů akumulátoru se nabíječka automaticky odpojí
4. 1x LED indikátor: LED zelená, rychleji blikající - nabíjení, zelená, pomaleji blikající - indikace zapnutí nabíječky/akumulátor nabitý, červená, LED bliká a nabíječka hlásí chybu - nejčastěji se jedná o podbití akumulátoru

Provoz:

1. Nabíjecí konektor zapojte do zdířky akumulátoru.
2. Zapojte nabíječku do sítě. LED CHARGE svítí zeleně a rychleji bliká - nabíjení
3. Jakmile je akumulátor nabitý LED bliká pomaleji. Odpojte konektor nabíjení a nabíječku odpojte ze sítě.
4. Délka nabíjení je závislá na kapacitě akumulátoru a stupni jeho vybití. Pokud je akumulátor zcela vybitý, lze čas nabíjení orientačně vypočítat: $\text{ČAS} = \text{KAPACITA AKU} / 2$.
5. Nabíjení není třeba hlídat, vše je řízeno automaticky a nabíječka se po nabití akumulátoru sama uvede do udržovacího režimu.

POZOR! Po odpojení nabíječky ze sítě odpojte také nabíjecí konektor od akumulátoru, aby jste zamezili zpětnému vybíjení akumulátoru

Poznámky:

1. Tato nabíječka je určena pro Li-ion, Li-polymer akumulátory. Nelze s ní nabíjet olověné ani NiMH akumulátory!
2. Určeno pro 36V akumulátory (značeno na štítku nabíječky). Nabíjecí proud 4A, nabíjecí napětí 42V.
3. Pokud ani po dlouhé době nabíjení LED CHARGE indikátor nezezelená, může to znamenat, že akumulátor je poškozený.
4. Nabíječku používejte pouze v dobře větraném a suchém prostředí. Nabíječka nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- 5.
6. Při nabíjení nenechávejte nabíječku zbytečně bez dozoru. Ničím nezakrývejte kryt nabíječky, aby jste předešli jejímu přehřátí.
7. Servis zařízení svěřte odbornému servisu. Nikdy sami neotvírejte kryt nabíječky, aby jste se nevystavili riziku úrazu elektrickým proudem.
8. Nikdy neměňte originální nabíjecí konektor za jiný. Hrozí zkrat a ztratíte tímto zásahem na nabíječku záruku.
9. Nabíječka spadá do elektroodpadu. Nevyhazujte ji tedy nikdy do běžného odpadu, ale odevzdejte na k tomu určeném místě (sběrný dvůr).



Firma E-POHONY Šikula s.r.o., Janáčkova 513, 666 01 Tišnov, DIČ: CZ29203155 je dovozcem tohoto systému a prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (2004/108/ES) a nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/66/ES) a nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí (2006/95/ES).